



СОГЛАСОВАНО
Директор РУП «Витебский ЦСМС»




"23" 12 2002г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Энерго-Союз»



"20" 12 2002г.



**Система обеспечения единства средств измерений
Республики Беларусь**


Преобразователи измерительные переменного тока

E 842ЭС

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП.ВТ.054-2002 г.

000 «ЭНЕРГО-СОЮЗ»
РАБОЧИЙ № 54



Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные переменного тока Е 842ЭС (далее - ИП) и устанавливает методику их поверки.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями ТКП 8.003-2011.

Межповерочный интервал - 12 месяцев (в сфере законодательной метрологии), межповерочный интервал - 48 месяцев (вне сферы законодательной метрологии).

1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции и применяются средства поверки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки. Тип и технические характеристики	Обязательность выполнения при	
			первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	3.1	-	Да	Да
2 Определение электрического сопротивления изоляции	3.2	1 Мегаомметр Е6-16. Номинальное напряжение 500 В. Класс точности 1,5	Да	Да
3 Определение электрической прочности изоляции	3.3	1 Универсальная пробойная установка УПУ-1М. Испытательное напряжение от 0 до 10 кВ. Основная погрешность $\pm 2,5 \%$	Да	Нет
4 Определение диапазона входного и выходного сигналов и основной приведенной погрешности	3.4	1 Установка поверочная УППУ-МЭ 3.1. Выходной ток от 0,001 до 50 А; выходное напряжение (фазное) от 0,01 до 242 В. Предел допускаемой относительной погрешности измерения тока $\pm 0,01 \%$. 2 Вольтметр В7-65. Диапазон напряжений от 0 до 300 В. Основная погрешность $\pm 0,03 \%$ 3 Катушка сопротивления образцовая Р331. Rном = 100 Ом. Класс точности 0,01 4 Магазин сопротивления Р33. Величина сопротивления от 0,1 до 99999,9 Ом. Класс точности 0,01	Да	Да

1.2 Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице.

1.3 Все средства поверки должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации.

6	Зам	УИМЯ.006-2018	<i>М.С.</i>	24.01.18	МН-ВТ-054-2002 ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА Преобразователи измерительные переменного тока Е 842ЭС Методика поверки	Lит.	Лист	Листов
Изм	Лист	N докум.	Подп	Дата		A	2	7
Разраб.	Жерносек	<i>М.С.</i>		24.01.18				
Пров.	Жарков	<i>Ж.Ж.</i>		24.01.18				
Н.контр.	Валентин	<i>В.В.</i>		24.01.18				
Утв.								
Инв № подл	Подп. и дата	Vзам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата				

2 Требования безопасности

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 До начала поверки необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на ИП и на средства поверки, используемые при проведении поверки.

2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЕРКУ ИП В УСЛОВИЯХ И РЕЖИМАХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ;

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЕРКУ ИП ПРИ ОБРЫВАХ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей в установленном порядке.

4 Условия поверки и подготовки к ней

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Влияющий фактор	Нормальное значение
1 Температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5
2 Относительная влажность окружающего воздуха, %	30-80
3 Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	84-106,7 (630-800)
4 Форма кривой переменного тока или напряжения переменного тока входного сигнала, %	Синусоидальная, с коэффициентом высших гармоник не более 2%
5 Частота входного сигнала, Гц	50 ± 1
6 Сопротивление нагрузки, кОм	2,5±0,1 (0,5±0,1) *
7 Внешнее магнитное поле	Магнитное поле Земли
8 Время установления рабочего режима при входном сигнале, равном конечному значению диапазона изменений, мин.	5
9 Рабочее положение прибора	Любое

Примечание - * 2,5 кОм для ИП с выходным сигналом 0 – 5,0 мА; 0,5 кОм для ИП с выходным сигналом 0 – 20,0 мА.

4.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан во включенном состоянии при температуре и влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 5 мин.

5 Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено отсутствие механических повреждений наружных частей ИП, наличие клейма и четкой маркировки.

5.2 Электрическое сопротивление изоляции проверяют в нормальных условиях на постоянном токе мегаомметром с номинальным напряжением 500 В по методике ГОСТ 12997-84.

Электрическое сопротивление изоляции измеряется между входной и выходной цепями, а также между всеми электрическими цепями, соединенными вместе, и корпусом.

ИП считают годным, если измеренное значение электрического сопротивления изоляции не менее 100 МОм.

Лист	МП. ВТ.054-2002	3		
5	Зам	УИМЯ.014-2013		
Изм	Лист	№ докум.		
		Подп.	Дата	
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

5.3 При проверке электрической прочности изоляции испытательное напряжение 3,32 кВ прикладывают между входными и выходными цепями, объединенными вместе, и корпусом, а также между входными и выходными цепями.

ИП считают выдержавшим испытание, если не возникают разряды или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в испытуемой цепи.

5.4 Определение диапазона входного и выходного сигналов проводят одновременно с определением основной приведенной погрешности в нормальных условиях по схеме, приведенной в приложении А.

Суммарная погрешность образцовых средств измерений не должна превышать 1/3 предела допускаемого значения основной приведенной погрешности ИП.

За основную приведенную погрешность ИП принимают отношение разности между действительным значением выходного сигнала, измеренным образцовым средством измерений, и расчетным значением выходного сигнала к нормирующему значению выходного сигнала и выраженную в процентах.

Основную приведенную погрешность ИП (γ) в процентах определяют по формуле

$$\gamma = \frac{U_{\text{вых}} - U_{\text{вых. расч.}}}{I_{\text{вых. норм.}} \cdot R_2} \cdot 100 \quad (1)$$

где $U_{\text{вых}}$ – значение выходного сигнала, измеренное образцовым средством измерений при соответствующем значении входного сигнала, мВ;

$U_{\text{вых. расч.}}$ – расчетное значение выходного сигнала для соответствующего значения входного сигнала, мВ;

$I_{\text{вых. норм.}}$ – нормирующее значение выходного сигнала, мА, равное номинальному значению выходного сигнала, мА;

R_2 – величина сопротивления R_2 , равная 100 Ом.

Расчетные значения выходного сигнала в зависимости от входного приведены в таблице 3.

Таблица 3

Входной сигнал, процент от конечного значения диапазона измерений	0	20	40	60	80	100
Расчетное значение выходного сигнала, % от $I_{\text{вых.н}}$	0	20	40	60	80	100

ИП считают выдержавшим испытание, если при всех значениях входного сигнала его основная приведенная погрешность не превышает $\pm 1\%$.

4 Оформление результатов поверки

4.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, приведенной в приложении Б.

4.2 Положительные результаты первичной поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма и (или) нанесением на крышку корпуса ИП клейма-наклейки поверителя и записью в паспорте результатов поверки.

4.3 Положительные результаты периодической поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма и (или) нанесением на крышку корпуса ИП клейма-наклейки поверителя.

4.4 При отрицательных результатах поверки ИП бракуется и выдается заключение о непригодности в соответствии с ТКП 8.003-2011 с указанием причин. При этом оттиск поверительного клейма и (или) клеймо-наклейка гасятся.


ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА

6	Зам	УИМЯ.006-2018	<i>ЧМ</i>	24.01.18	МП. ВТ.054-2002	Lист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4
Инв № подл		Подп. и дата		Vзам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Схема поверки ИП



ИП

– измерительный преобразователь;

G

– установка поверочная УППУ-МЭ 3.1;

V1

– вольтметр В7-65;

R1

– магазин сопротивления R33;

R2

– катушка сопротивления образцовая Р331, Rном = 100 Ом;

Обозначения контактов, указанные без скобок, соответствуют Е 842/1ЭС;
обозначения контактов, указанные в скобках, соответствуют Е 842ЭС

Рисунок А.1 - Схема определения основной приведенной погрешности

ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА



						МП. ВТ.054-2002	Лист
6	Зам	УИМЯ.006-2018	<i>М/</i>	24.01.18			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата			

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Протокол №

проверки преобразователя измерительного переменного тока Е 842 ЭС

№ _____

Дата поверки _____

Изготовитель ООО «Энерго-Союз» Заказчик _____

Место поверки _____

Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды, °C _____
- относительная влажность, % _____
- атмосферное давление, мм.рт.ст. _____
- вибрация, тряска, удары отсутствуют
- внешнее магнитное поле магнитное поле Земли
- сопротивление нагрузки _____

Средства поверки _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Внешний осмотр _____
(соответствует, не соответствует)

2 Электрическое сопротивление изоляции
Проверяемые цепи Измеренное значение

(соответствует, не соответствует)

3 Электрическая прочность изоляции
Проверяемые цепи Испытательное напряжение

(соответствует, не соответствует)

4 Основная приведенная погрешность

Значение входного Измеренное значение Основная
сигнала выходного сигнала погрешность, %

(соответствует, не соответствует)

Заключение:
Преобразователь _____
годен, не годен. Указать причину

Поверитель _____ Подпись _____

ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

МП. ВТ.054-2002

Лист

6

5	Зам	УИМЯ.014-2013	<i>М.И.Коньков</i>	08.04.13	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Протокол №

проверки преобразователя измерительного переменного тока Е 842/ ЭС

№ _____

Дата поверки _____

Изготовитель ООО «Энерго-Союз» Заказчик _____

Место поверки _____

Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды, °C _____
- относительная влажность, % _____
- атмосферное давление, мм.рт.ст. _____
- вибрация, тряска, удары отсутствуют
- внешнее магнитное поле магнитное поле Земли
- сопротивление нагрузки _____

Средства поверки _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Внешний осмотр _____
(соответствует, не соответствует)

2 Электрическое сопротивление изоляции
Проверяемые цепи Измеренное значение
10000 Ом

(соответствует, не соответствует)

3 Электрическая прочность изоляции
Проверяемые цепи Испытательное напряжение
1000 В

(соответствует, не соответствует)

4 Основная приведенная погрешность

Значение входного сигнала	Измеренное значение выходного сигнала	Основная погрешность, %
_____	_____	_____
(соответствует, не соответствует)		

Заключение:
Преобразователь _____
годен, не годен. Указать причину

Поверитель _____ Подпись _____
000«ЭНЕРГО-СОЮЗ»

РАБОЧИЙ ЭКЗ. 5-У-



2	Ноу	уимя.004-2007	0000 280607	МП. ВТ.054-2002	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	7
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	