


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приложение к свидетельству
№ _____ об утверждении типа
средств измерений

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ,
заместитель генерального
директора ФГУП "ВНИИФТРИ"

М.В.Балаханов
06 2009г.

Измеритель электромагнитных излучений NBM-550	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>41398-09</u> Взамен № _____
---	---

Изготовлен по технической документации фирмы "Narda Safety Test Solutions GmbH" (Германия). Заводской номер: измерительный блок № В-0580, антенна EF0391 № А-0691.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измеритель электромагнитных излучений NBM-550 (далее: измеритель) предназначен для измерений плотности потока энергии и напряженности электрического поля в свободном пространстве.

Основная область применения - контроль напряженности электромагнитного поля на соответствие требованиям норм по электромагнитной безопасности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия измерителя состоит в преобразовании сверхвысоко-

частотных электромагнитных излучений в эквивалентное постоянное напряжение, которое подается на микропроцессорный измерительный блок, обеспечивающий обработку информации и индикацию параметров электромагнитных излучений на табло блока измерительного или дисплее внешней ЭВМ.

Конструктивно измеритель состоит из изотропной антенны–преобразователя и измерительного блока. Антенна- преобразователь подсоединяется к разъему корпуса измерительного устройства с помощью цангового разъема.

Рабочие условия эксплуатации – в соответствии с группой 3 ГОСТ 22261-94, с расширенным диапазоном рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С.

Измеритель обеспечивает:

- вывод на измерительный блок текущих, максимальных, минимальных, средних значений плотности потока энергии и напряженности электрического поля;
- усреднение результатов измерений за установленный интервал времени от 4 секунд до 30 минут;
- фиксацию в памяти процессора с возможностью вывода на персональную ЭВМ 5000 значений результатов измерений;
- возможность вывода результатов измерений в ЭВМ через кабель USB ,
- индикацию разряда батареи питания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип антенны-преобразователя	электрическая (Е-поле)
Диапазон частот	от 100 кГц до 3 ГГц
Диапазоны измерений:	
- напряженности электрического поля	от 0,6 В/м до 320 В/м,
- плотности потока энергии	от 10 нВт/см ² до 27 мВт/см ²
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряженности электрического поля, плотности потока энергии:	
- для диапазонов частот от 100 кГц до 400 МГц и более 1,8 ГГц	± 1,8 дБ;
- для диапазона частот от 400 МГц до 1,8 ГГц	± 2,0 дБ.
Время непрерывной работы, не менее, ч.	12
Электропитание: четыре аккумуляторные батареи размера АА напряжением по 1,2 В или две батареи размера АА напряжением по 1,5 В.	
Масса, кг:	
- измерительный блок	0,55
- антенна -преобразователь	0,09

Габаритные размеры, мм:

- измерительный блок	
- длина	280
- ширина	98
- высота	45
- антенна -преобразователь	
- длина	318
- диаметр	66

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации 2401/98.21 РЭ типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/	Наименование	Обозначение	Кол- во
1	Антенна-преобразователь электрического поля	EF0391, 2402/01 № А-0691	1
2	Измерительный блок	NBM-550 2401/01 № В-0580	1
3	USB кабель для подключения к ЭВМ	2400/90.05	1
4	Тренога	2244/90.32	1
5	Ремень для переноски 1 м	2244/90.49	1
6	Зарядное устройство 9 В	2259/92.06	1
7	Диск с программным обеспечением	2400/93.01	1
8	Руководство по эксплуатации	2401/98.21 РЭ	1
9	Методика поверки	2401/98.21 МП	1
10	Укладочный ящик	2400/90.06	1

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом “Измеритель электромагнитных излучений NBM-550. Методика поверки” (2401/98.21 МП), утвержденным ГЦИ СИ ФГУП “ВНИИФТРИ” 30 июня 2009 г.

Основное поверочное оборудование.

Рабочий эталон единицы напряженности электрического поля в диапазоне

частот от 3 до 1200 МГц РЭНЭП-3/1200М. Основная относительная погрешность $\pm 12\%$.

Установка для поверки измерителей плотности потока энергии П1-9. Диапазон частот, 0,3 - 39,65 ГГц. Основная относительная погрешность воспроизведения плотности потока энергии в режиме непрерывной генерации $\pm 12\%$.

Межповерочный интервал: один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 “Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия”.

ГОСТ Р 51070-97 “Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний”.

ГОСТ 8.560-94 “Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0,0003 – 1000 МГц”.

ГОСТ Р 8.574-2000 “Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип измерителя электромагнитных излучений NBM-550 (заводской номер: измерительный блок № В-0580, антенна EF0391 № А-069), утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам ГОСТ 8.560-94 и ГОСТ Р 8.574-2000.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма “Narda Safety Test Solutions GmbH”, Sandwiesenstrasse, 7
72793, Pfulligen, Germany.

E-mail: support@narda-sts.de


WWW.narda-sts.de

Заявитель: ООО «Октава»

Адрес: 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 24, кв. 150.

тел./факс (495) 225-55-01, доб. 129.

Генеральный директор
ООО «Октава»



В.В. Борщеговская